

Nastavení	Jmenovitý výkon motoru v kW nebo HP
0	0,00 - 0,5
1	0,51 - 1,5
2	1,51 - 2,5
4	2,51 - 6,0
8	6,1 - 12,0
16	12,1 - 24,0
32	24,1 - 48,0
64	48,1 - 75,0

Tab. 3: Nastavení podle jmenovitého výkonu motoru

Poznámka distributora:

V tab. 3 jsou uvedeny jmenovité hodnoty výkonů motorů bez rozlišení napájecího napětí.

Použití hlídače Emotron M10 je omezeno pouze jmenovitým proudem motoru do hodnoty max. 50A, ale ne výkonem motoru.

Např. motor s jmenovitým proudem 35A má při napětí 400V jmenovitý výkon cca 19kW, ale při napětí 690V je jmenovitý výkon cca 33kW.

Při nastavování hlídače dle tab. 3 se hodnota napájecího napětí neřeší. Stejně tak nemá na bezchybnou funkci vliv zadání výkonu v kW nebo HP.